



**Caractéristiques Philips Dalle LED
Coreline RC136B 25/34W 3100-4300lm
- 840 | 60x60cm - UGR <19 - Puissance
Réglable - Éclairage De Secours 3
Heures - W3**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 241079 |
| EAN | 8718699975647 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| Product Serie | RC136B |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 34 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4300 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140 |
| Indice de Protection | IP20/IP44 |
| Protection Impacts | IK03 |
| Connexion du Luminaire | Cable, 3-pole |
| Driver Inclus | Oui |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8 | 97564700 |
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40 |
| Eclairage de Secours | 3 Heures |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Acier |
| Couleur du boîtier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 597 |
| Largeur (mm) | 597 |
| Hauteur (mm) | 44 |

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|